

Çalışma Voltajı : 12V DC  
Kullanıcı Kapasitesi : 2000  
Akım :60 Ma  
Kilit Çıkışı : Max 3A  
Çalışma Sıcaklığı : -45 - +60c  
Su Geçirmezliği : IP 68 Sınıfı

Öncelikle kart ve şifre tanımlamak için Menü'ye girmeniz gerekmektedir.

Programlama modu için \* tuşuna Master şifreyi tuşla **999999 - #** tuşuna bas (Moddan çıkmak için \* tuşla)

Moda girdikten sonra ;

**Sifreli Geçiş Girme;** Programlama moduna gir **1** e bas 4 haneli ID gir

(Örn:**0003 - # - şifre gir - #** bas) sürekli girilebilir . (Not: 1234 şifre girilmez)

Örn: **1 - 0003 - # - 3333 - # - 0004 - # - 4444 - # - 0005 - # - 5678 - #**

**Kart Ekleme;** Programlama moduna gir ; **1 - 0003 - # - Kart Okut - #** (0003 nolu ID'ye Kart eklendi)

**Kullanıcı Silme;** Programlama moduna gir, **2 - 0003 - #** (0003 nolu kullanıcı silindi)

**Kart Silme;** Moda gir, **2 - Kart Okut - #** yada **Kart ID gir - #**

**Kart + Şifre Ekleme;** Modu **3 - 1 - #** bas Ekleme için \* - **Kart Okut - 0002 - # - şifre gir - # - şifre gir - #**

**Tüm Kayıtları Silme;** **2 - 0000 - #** tüm kartlar silindi

**Röle Süresi;** \* - **Master kod - # - 4 - 02 - # - \*** (Örn: 02 sn. oldu)

**Kapı Konağını Devre Dışı Bırakma;** Moda gir, **6 - 0 - #** tuşla

**Kapı Konağı Açmak İçin;** Moda gir, **6 - 1 - #** tuşla

**Çalan Alarmı Kapatmak için;** **Master Kod gir - #** tuşla

**Cihazı Resetlemek İçin;** Cihazın elektriğini kes **#** tuşuna basılı tut , sonra cihaza elektrik ver **2 kez beep sesini** duy. Sonra **#** tuşunu bırak, sistem fabrika ayarlarına dönecek.

**0 tuşu;** Master Kodu Değiştirmek İçin; Programlama modu ve yeni şifre gir

**\* 999999 # 0 777777 # 777777 #** (Örn:777777 değişti)

#### **Kablo Renkleri:**

Kırmızı +12V	Mor Com	Gri Alarm
Siyah -GND	Sarı Açık	Pembe Zil A
Turuncu NC	Yeşil D0	Açık Mavi Zil B
Mavi NO	Beyaz D1	(Tüm – (tireler) boşluğu sıralamayı ifade etmektedir)